

Feu à éclat au xénon 5 W 24 V

Réf: LT245

Ce feu est marqué CE conformément à la Directive Basse Tension 2006/95/CE et à la Directive CEM 2004/104/CE.



Pour rester en conformité avec ces directives, il est nécessaire de respecter les instructions de montage et un électricien qualifié peut-être consulté.

1 - Ce feu est conçu pour avoir un indice de protection IP67 lorsqu'il est correctement monté. Pour obtenir une installation étanche, le feu doit être muni de son joint de caoutchouc mousse et monté sur une surface plane.

Cette surface sera percée pour recevoir les fils et les tiges de fixation M5 (voir schémas ci-dessous). L'alimentation du feu doit-être protégée par un fusible de 500mA.

Il est nécessaire de mettre les fils d'alimentation sous gaine ou d'en protéger leurs accès.

2 - Connecter les deux fils à une source d'alimentation appropriée (voir tension sous le feu), en s'assurant que le fil ROUGE est connecté au POSITIF.

